



CONTROLADORES FITAS LED

## Controlador LED DMX512



### Parâmetros técnicos

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Certificados:         | CE & RoHS     |
| Dimensões:            | 172x42x33 mm  |
| Material:             | Alumínio      |
| Potência:             | 192 W - 384 W |
| Tª Ambiente Trabalho: | -20°C ~ +60°C |
| Saída:                | 12-24V DC     |
| Entrada:              | 12-24V DC     |
| Garantia:             | 2 Anos        |

### Descripción del producto

O controlador de LED DMX512 transmite sinais sob o padrão DMX através fixo RGBW 4 canais (RGB + Branco), permitindo controlar o comportamento de luzes LED em todos os momentos. Sua utilização é simples, basta conectar um console compatível com o padrão DMX RJ-45 para a entrada de habilitação para ele e atribuir um canal com os botões do lado do controlador, em seguida, o Vermelho, Verde, Azul, Branco conectar ligações V + e de saída para as pestanas e a fonte de alimentação para alimentar as abas correspondentes. Este controlador pode ser utilizado sozinho ou em combinação com outros controladores de DMX. Saída por canal = 4A.